

NEW PC connect MIDI USB

Best.-Nr. 11045060

**OMNITRONIC CMX-2000 2+1-Kanal-MIDI-Controller**  
 Digitaler DJ-Mixer und Controller inkl. Virtual DJ 7 LE  
 + DJ One Start Software

- 2-Kanal-DJ-Mixer und MIDI-Controller mit integrierter (4-Kanal) USB-Soundkarte
- Entwickelt für Virtual DJ, Traktor und Serato Scratch Live
- Flexibles Routing für analoge Eingänge und MIDI-Decks
- Integriertes DVS-Audiosystem für Vinyl-/CD-Timecodes
- Einstellbare Faderkurven und Reverse-Schalter für Crossfader und Kanalfader
- 3-Band-EQ und LPF/HPF-Filter

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	14 W
Eingänge:	
Line:	2 x Stereo-Cinch
Line/Phono:	2 x Stereo-Cinch, umschaltbar
DJ-Mikrofon:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym.
Aux:	3,5-mm-Klinke und Stereo-Cinch
Ausgänge:	
Master:	XLR L/R und Stereo-Cinch
Booth:	Stereo-Cinch
Kopfhörer:	3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke
USB-Anschluss:	2.0, Typ B
Wandler:	16 Bit
Abtastrate:	48 kHz
Faderstart:	2 x 3,5-mm-Klinke
Maße:	360 x 265 x 105 mm
Gewicht:	4 kg

