DMX | RGBAW + UV | HCL

EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Kleiner Deko-Spot mit 12-W-HCL-LEDs und Fernbedienung

- Bedienbar im Standalone-Modus, über DMX, Musiksteuerung oder Fernbedienung
- Ausgestattet mit 4 x 12-W-LED in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Für hängende als auch stehende Installation geeignet
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und 4-Bedientasten

Best.-Nr. 51913503

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	33 W
Anzahl der DMX-Kanäle:	4/10
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	12-W-LED RGBAWUV
Anzahl der LEDs:	4
Abstrahlwinkel:	23°
Maße (LxBxH):	117 x 189 x 196 mm
Gewicht:	1,5 kg

DMX | TCL | RGB

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Per IR-Fernbedienung steuerbares Tricolor-LED-Trusslight

- Kompakt und lichtstark, dadurch ideal geeignet zur Montage im Trussing
- Ausgestattet mit 3 x 3-W-TCL-LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau
- Steuerbar über zum Betrieb nicht notwendige und optional erhältliche, EUROLITE IR-7 Fernbedienung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich

Best.-Nr. 51915450

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	12 W
DMX-Steuerkanäle:	3/5/8
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	30 Hz
LED-Typ:	3-W-TCL
Anzahl der LEDs:	3
Abstrahlwinkel:	16°
Maße (LxBxH):	108 x 121 x 104 mm
Gewicht:	0,7 kg

NEW | DMX | QCL | RGBW

EUROLITE LED Z-PAR QCL 7x10W

Lichtstarker LED-Farbwechsler mit motorischem Zoom und RGBW-Farbmischung

- Ausgestattet mit sieben 10-W-QCL (Quadcolor-LED) mit RGBW-Farben
- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde
- Motorischer Zoom mit 4-18° Abstrahlwinkel
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Flickerfreie Projektion
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln

Best.-Nr. 51916500

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	95 W
DMX-Steuerkanäle:	12
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	13 Hz
LED-Typ:	10-W-QCL
Anzahl der LEDs:	7
Abstrahlwinkel:	4-18°
Maße (LxBxH):	285 x 230 x 220 mm
Gewicht:	3,5 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.