


# PRÉAMPLIFICATEURS ET MÉLANGEURS D'INSTALLATION/ COMPACT5 / COMPACT8



## Mélangeur analogique d'installation

### APPLICATIONS

- Pubs
- Night-clubs
- Magasin
- Centres de fitness
- Présentations audiovisuelles
- Diffusion de musique de spectacle
- Salles de réunions et de séminaires
- Centres éducatifs
- Applications mobiles en extérieur

Le **COMPACT5** est un mélangeur d'installation polyvalent pouvant être posé ou monté en rack 19", destiné aussi bien aux non-techniciens qu'aux utilisateurs expérimentés. Comprend 6 entrées ligne stéréo, 3 entrées micro et 2 entrées phono/line.

Le **COMPACT8** est un mélangeur d'installation fixe polyvalent pouvant être posé ou monté en rack 19", destiné aussi bien aux non-techniciens qu'aux utilisateurs expérimentés. Comprend 12 entrées ligne stéréo, 8 entrées micro et 3 entrées phono/line.



COMPACT5



COMPACT8

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

#### COMPACT5:

- Mélangeur d'installation universel à 5 voies, à poser ou insérer en rack 19"
- 6 entrées ligne, 3 entrées micro, 2 entrées phono/line
- 2 masters indépendants (1XLR/1 RCA) et sortie d'enregistrement (REC)
- Égaliseur 3 bandes par canal
- Écoute de contrôle pré-fader (PFL). Talkover. Alimentation fantôme
- Faders ECLER de 45 mm par canal

#### COMPACT8:

- Mélangeur d'installation universel à 8 voies, à poser ou insérer en rack 19"
- 3 entrées phono/line
- 11 entrée ligne stéréo sur RCA + entrées AUX (RCA) en face avant
- 8 entrées micro (connecteur mixte). Alimentation fantôme
- 2 sorties indépendantes (XLR3 et RCA)
- Sortie d'enregistrement (REC) supplémentaire
- Commande de tonalité à 3 bandes avec correction semi-paramétrique des médiums de 300 Hz à 6,5 kHz

|                     | COMPACT5                             | COMPACT8                             |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Channels            | 5 with independent gain & 45mm fader | 8 with independent gain & 45mm fader |
| Inputs              | 6 ST LINE + 3 MIC + 2 PHONO/LINE     | 12 ST LINE + 8 MIC + 3 PHONO/LINE    |
| Outputs             | 2 MAIN ST + 1 REC + 1 Headphones     | 2 MAIN ST + 1 REC + 1 Headphones     |
| Tone control        | Bass, mid & treble (per channel)     | Bass, mid & treble (per channel)     |
| Dimensions / Weight | 3RU x 200mm depth / 3,7 kg.          | 4RU x 221,6mm depth / 5,2 kg.        |